


PINNACLE STUDIO MovieBox



design by F.A. Porsche


MovieBox DV

on täydellinen
ratkaisu **analogisen**
ja digitaalisen
videon kopiointiin tietokoneellesi
(1394/FireWire-portin kautta) sekä
sen editointiin ja arkistointiin
mihin formaattiin hyvänsä.



MovieBox USB

mahdollistaa **helpon**
ja yksinkertaisen
tavan siirtää mitä
tahansa analogivideota
tietokoneellesi kotielokuviesi luomi-
seksi ja tallentamiseksi.



- Muunna analoginen video digitaaliseksi sekä päinvastoin
- Kaappaa sekä analogista että digitaalista videota suoraan Pinnacle Studio 8 -ohjelmalla
- Tallenna mihin hyvänsä formaattiin

- Kaappaa videota mistä tahansa analogilähteestä
- Liitä kaikkiin USB:lla varustettuihin PC:hin (Vieläkin nopeampi USB 2.0:n kanssa)
- Taltioi elokuvasi CD:lle, DVD:lle tai VHS:lle



www.futurecad.fi

Maahantuonti: Future CAD Oy • Puh. (09) 4785 400 • Faksi (09) 4785 4500 • www.futurecad.fi • studio8@futurecad.fi.

PINNACLE
SYSTEMS
www.pinnaclesys.com



	Moviebox USB	Moviebox DV
1	Helppo tapa siirtää videota mistä tahansa analogilähteestä tietokoneellesi	Täydellinen ratkaisu analogisen ja digitaalisen videon kopiointiin tietokoneellesi
2	Sopii kaikkiin USB-liitäntäisiin tietokoneisiin sekä kaikkiin kameroihin ja nauhureihin	Kaappaa sekä analogista että digitaalista videota suoraan Pinnacle Studio 8 -ohjelmalla
3	Tallenna tai editoi tietokoneellasi joko MPEG-1 tai MPEG-2 -formaateissa	Editoi tietokoneellasi ja arkistoi lopputulos mihin hyvänsä formaattiin
4	USB 2.0-yhteensopiva!	Digitaalivideo myös analogiseksi!
5	Kestävä ja tyylikäs, sekä vaaka- että pystyasennossa käytettävä metallirakenne	Kestävä ja tyylikäs, sekä vaaka- että pystyasennossa käytettävä metallirakenne
Liitäntä tietokoneeseen	USB 1.0 ja 2.0	FireWire (IEEE 1394)
Kaappausresoluutio	720x576	720x576
Videon kaappausmuoto	Analoginen	Analoginen ja DV
Kameran liityntä, analog. sisäänmeno	Komposiitti/S-VHS	Komposiitti/S-VHS
Kameran liityntä, Analoginen ulostulo	Komposiitti/S-VHS	Komposiitti/S-VHS
Kameran liityntä, DV-sisäänmeno	-	FireWire (IEEE 1394)
Kameran liityntä, DV-ulostulo	-	Kyllä (Myös Digital 8)
Editointiohjelmisto	Pinnacle Studio 8	Pinnacle Studio 8
Muut ohjelmistot	TitleDeko, SmartSound, CD/DVD-poltto. Sisältää myös Studio 8 -ohjelmiston	TitleDeko, SmartSound, CD/DVD-poltto. Sisältää myös Studio 8 -ohjelmiston
Optiona	Hollywood FX 4.6 ja FX pro, Steinberg-Audio, Edition 5	Hollywood FX 4.6 ja FX pro, Steinberg-Audio, Edition 5
Videon tallennusmuoto	MPEG1, MPEG2, ASF, RealVideo	MPEG1, MPEG2, ASF, RealVideo
Video webiin	Erittäin hyvin	Erittäin hyvin
Video CD -tuki/SVCD/DVD-poltto	Kyllä (VCD/SVCD/DVD)	Kyllä (VCD/SVCD/DVD)
Käyttöjärjestelmä	Win 98SE/ME/2000/XP	Win 98SE/ME/2000/XP
20 min videota/kiintolevyn kulutus/DV 110 min videota/kiintol. kulutus/MPEG 2	0.12 – 4 Gt 4 Gt	0.12 – 4 Gt 4 Gt
Minimisysteemivaatimukset tietokoneelle	500Mhz Intel Pentium (tai AMD Athlon) 128Mt RAM*, 300 Mt kiintolevyä, 300 Mt kiintolevytilaa ohjelmistolla ja 120 Mt/20 min videota esikatselu	500Mhz Intel Pentium (tai AMD Athlon) 128Mt RAM*, 300 Mt kiintolevyä, 300 Mt kiintolevytilaa ohjelmistolla ja 120 Mt/20 min videota esikatselu
Audiotuki	MP3, CD, Smarts., WAV, AVI	MP3, CD, Smarts., WAV, AVI
Suomenkielinen	Ohjekirja ja Help-tiedostot	Ohjekirja ja Help-tiedostot